



2016年5月 発売
 2相ステップモータ用DC電源入力ドライバ
DB-2620Av1
 (ユニポーラ駆動)

- DB-2620Aと取付寸法、ピン配列の互換性あり
- 新規採用はDB-2640v2/U16推奨
- 基本ステップ角ドライブ時の振動低減(AD機能)
- CEマーキング宣言
- 生産終了対策
 - DB-2620A ⇒DB-2620Av1

仕様

| 仕様 | DB-2620A (生産終了製品) | DB-2620Av1 |
|-------------------|------------------------------------|---|
| 適用モータ (110V 1φ巻線) | 0.6~2.0A/相 | 0.6~2.0A/相 |
| モータ出力電流 | 0.3~2.0A/相 | 0.3~2.0A/相 |
| 最大分解能 | 3200P/R | 6400P/R |
| 分割数 | 1, 2, 8, 16 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
| 最大応答周波数 | 70KHz | 640KHz |
| 主な機能 | M.F信号 | M.F信号、2 μ s/1 μ s 入力選択、 回転特性選択 |
| 供給電源 | DC+24V,2.8A | DC+24V,2.5A |
| 外形寸法/質量 | W88×H77×D38(mm)/0.14Kg 取付寸法 W80 | W88×H77×D30(mm)/0.11Kg 取付寸法 W80 |
| 入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | フォトカプラ絶縁 |
| 付属品 | 有り | 無し、別途手配願います。* |

* : ハウジング、コンタクト又は接続ケーブルをご用意しております。