



2016年5月 発売
 2相ステップモータ用DC電源入力ドライバ
DB-2640v2/U16
 (ユニポーラ駆動)

- 下記製品と取付寸法、ピン配列の互換性あり
 (DB-2641UA、DB-2640v1/U16)
- 基本ステップ角ドライブ時の振動低減(AD機能)
- CEマーキング宣言
- 生産終了対策
 - DB-2641UA ⇒DB-2640v2/U16
 - DB-2640v1/U16 ⇒DB-2640v2/U16

仕様

型名	DB-2640v1/U16 (生産終了製品)	DB-2641UA (生産終了製品)	DB-2640v2/U16
適用モータ (エポキシ巻線)	0.4~2.0A/相	0.8~2.0A/相	0.4~2.0A/相
モータ出力電流	0.3~2.0A/相	0.5~2.0A/相	0.3~2.0A/相
最大分解能	3200P/R	6400P/R	6400P/R
分割数	1, 2, 8, 16	1,2,4,8,16,32 / 2.5,5,10,20,25(5相分解能)	1, 2, 4, 8, 16, 32
最大応答周波数	70KHz	640KHz	640KHz
主な機能	M,F信号、O,H,A LED	M,F信号、O,H,A LED、HOLD切替時間選択、2パルス/1パルス入力選択	M,F信号、O,H,A LED、2パルス/1パルス入力選択、回転特性選択
供給電源	DC+24V,2.5A	DC+24V,2.5A	DC+24V,2.5A
外形寸法/質量	W81×H66×D35(mm)/0.12Kg 取付寸法 W75	W80×H70×D28(mm)/0.11kg 取付寸法 W75	W80×H70×D28(mm)/0.095Kg 取付寸法 W75
入出力仕様	フォトカプラ絶縁	フォトカプラ絶縁	フォトカプラ絶縁
付属品	有り	有り	無し、別途手配願います。*

* :ハウジング、コンタクト又は接続ケーブルをご用意しております。